ZASTOSOWANIE

Szafa oświetlenia ulicznego SOU–3 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem ulicznym. Wyposażona jest w miejsce na zabudowanie układu pomiarowego oraz astronomiczny zegar sterujący umożliwiający automatyczne załączanie obwodów oświetlenia. Jako zabezpieczenia obwodów odpływowyh zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TT

Wyposażenie standardowe		Wnękowe	Wolnostojące
		SOU–3/R0	SOU–3/R0/F
1	Obudowa ST 53x88	1	1
2	Fundament FT–53	–	1
3	Wspornik montażowy	8	8
4	Tablica licznikowa TL–3	1	1
5	Astronomiczny zegar sterujący	1	1
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	4	4
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6	1	1
8	Wyłącznik nadprądowy S 301 B16	1	1
9	Stycznik 63A	3	3
10	Gniazdo wtykowe 1f 16A	1	1
11	Kanał montażowy	3	3
12	Przełącznik manewrowy AST	1	1
13	Wyłącznik nadprądowy S 301 C4	3	3
14	Rozłącznik izolacyjny FR 303 100A	1	1
Wyposażenie dodatkowe			
15	Uchwyty kablowe	–	4
16	Kątownik 40x20x2	–	1
	Uchwyt słupowy	2	–
	Dławik rurowy o 48	4	–

Przekroje kabli zasilających i odpływowych
Kable zasilające max. 1x5x70 mm
Kable odpływowe max. 35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10







Inwestor	Urząd Gminy Wilkowice	
Obiekt	Przebudowa ulicy Rolniczej w Wilkowicach Część elektryczna	DATA Styczeń 2009r
Tytuł rys.	SCHEMAT SZAFY OŚW. ULICZNEGO SOU-3 ZABUDOWANEJ NA SŁUPIE NR 10	SKALA Schemat
		NR RYS. 5
Opracował	mgr inż. Józef Bułka	Nr upr.SLK/1394/PWOE/06